



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

БУМАГА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОТЕРЬ ПРИ ЧАСТОТЕ 50 Гц**

ГОСТ 26127—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Казаков, Н. В. Быковская, Ю. С. Нуждова, И. В. Сураева

ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра В. М. Венцлавский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1984 г. № 974

БУМАГА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ**Метод определения тангенса угла
диэлектрических потерь при частоте 50 Гц**Electrical insulating paper. Method for
determination of the dielectric loss tangent
at 50 Hz frequency**ГОСТ
26127—84**

ОКСТУ 5409

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта
1984 г. № 974 срок действия установлен****с 01.01.85
до 01.01.90****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционную бумагу толщиной не менее 40 мкм и устанавливает метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц.

Сущность метода заключается в определении тангенса угла диэлектрических потерь бумаги после ее нормализации в заданных условиях.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3164—81 и Публикации МЭК 554—2—77 в части требований к измерительной системе.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 8047—78.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 6433.4—71 и включать:

вакуумную камеру с электродами;

нагревательное устройство;

устройство для создания вакуума, обеспечивающее остаточное давление не более 0,1 Па;

устройство для контроля степени разрежения воздуха и температуры в пределах от $+20$ до $+140^{\circ}\text{C}$ с погрешностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Установка должна быть оснащена блокировками безопасности для защиты оператора от высокого напряжения.

Для испытания электроизоляционной бумаги применяется трехэлектродная измерительная система с круглыми металлическими электродами из нержавеющей стали по ГОСТ 5632—72 со следующими размерами:

измерительный электрод диаметром $(50,0 \pm 0,2)$ мм;

высоковольтный электрод диаметром не менее 75,0 мм;

охранный кольцевой электрод шириной не менее 10 мм и высотой $(15,0 \pm 1,0)$ мм.

Допускается применять двухэлектродную измерительную систему с электродами диаметром $(50,0 \pm 0,2)$ мм из нержавеющей стали по ГОСТ 5632—72. Рабочие поверхности электродов должны быть ровными. Шероховатость рабочей поверхности должна быть $Ra \leq 0,20$ мкм на базовой длине $l = 0,25$ мм по ГОСТ 2789—73. Давление электродов на образец должно составлять $(20,0 \pm 1,0)$ кПа.

Мост для измерения тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6433.4—71.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для определения тангенса угла диэлектрических потерь отбирают образцы в количестве, указанном в нормативно-технической документации на продукцию, но не менее трех.

Образец должен состоять из нескольких слоев бумаги суммарной толщиной, указанной в нормативно-технической документации на продукцию. Толщина образца должна обеспечивать отсутствие пробоя бумаги при испытании и, как правило, емкость электродной ячейки не менее 100 пФ.

Диаметр образца бумаги для испытания в трехэлектродной системе должен быть не менее 84 мм, двухэлектродной — не менее 60 мм. Образец должен равномерно выступать за края электрода.

Образцы для испытаний не должны иметь видимых невооруженным глазом коробления, препятствующего плотному прилеганию электродов, а также механических повреждений и загрязнений. Испытуемые образцы должны быть прикрыты дополнительно сверху и снизу листами бумаги.

3.2. Испытуемые образцы помещают между электродами в вакуумную камеру и нормализуют при температуре $(120 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и остаточном давлении не более 0,1 Па в течение не менее 2 ч. Допускаются другие условия нормализации, обеспечивающие полу-

чение постоянного значения тангенса угла диэлектрических потерь и указанные в нормативно-технической документации на продукцию.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания бумаги проводят в соответствии с ГОСТ 6433.4—71 со следующими дополнениями.

4.2. Измерения проводят при температуре $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$, остаточном давлении не более 0,1 Па и напряженности электрического поля не более 7,0 МВ/м.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Тангенс угла диэлектрических потерь ($\text{tg}\delta$) вычисляют как среднее арифметическое всех полученных определений, округленное до 0,0001. Относительная погрешность определения $\pm 10\%$ от абсолютного значения при доверительной вероятности 0,95.

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 05.04.84
0,375 усл. кр.-отт.

Подп. в печ. 28.06.84
0,18 уч.-изд. л. Тир. 12 000

0,375 усл. п. л.
Цена 3 коп.

Изменение № 1 ГОСТ 26127—84 Бумага электроизоляционная. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4478

Дата введения 01.07 89

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционную бумагу и устанавливает метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц.

Стандарт не распространяется на бумагу для электролитических конденсаторов и конденсаторную бумагу»;

последний абзац исключить.

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Аппаратура, материалы и реактивы

Мост для измерения тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6433.4—71.

Установка испытательная, включающая:

вакуумную камеру с круглыми металлическими электродами,

устройство для создания вакуума, обеспечивающее остаточное давление не более 0,1 Па;

нагревательное устройство;

устройства для контроля степени разрежения воздуха и температуры в пределах от 20 до 140 °С с погрешностью ± 2 °С.

Система двухэлектродная или трехэлектродная.

(Продолжение см. с. 194)

Для двухэлектродной системы применяют электроды диаметром $(50,0 \pm 0,2)$ мм.

Для трехэлектродной системы применяют электроды со следующими размерами:

измерительный электрод диаметром $(50,0 \pm 0,2)$ мм,

высоковольтный электрод диаметром не менее 75,0 мм;

охранный кольцевой электрод шириной не менее 10 мм и высотой $(15,0 \pm 1,0)$ мм.

Ширина зазора между измерительным электродом и охранным кольцом должна быть 1—2 мм.

Рабочие поверхности должны быть ровными. Шероховатость рабочей поверхности должна быть $Ra \leq 0,20$ мкм на базовой длине $L = 0,25$ мм по ГОСТ 2789—73.

Давление электродов на образец должно составлять $(20,0 \pm 1,0)$ кПа.

Установка должна быть оснащена блокировками безопасности для защиты оператора от высокого напряжения.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300—87».

Пункт 3.17. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «3.17. Для определения тангенса угла диэлектрических потерь отбирают образцы в количестве, указанном в нормативно-технической документации на продукцию, но не менее трех.

Образец должен состоять из нескольких слоев бумаги суммарной толщиной 300—400 мкм».

(Продолжение см. с. 195)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26127—84)

Пункт 4.2 дополнить словами: «Измерение в осушенном воздухе проводят при напряженности электрического поля 1,0—1,5 МВ/м».

Пункт 5.1. Исключить слова: «от абсолютного значения».

(ИУС № 4 1989 г.)