



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

# **ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ**

**НАПРЯЖЕНИЯ АНОДА И НАКАЛА**

**ГОСТ 2182—75**

**Издание официальное**

**Цена 1 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

**ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ****Напряжения анода и накала**

Electric vacuum devices. Anode and filament voltages

**ГОСТ  
2182—75****Взамен  
ГОСТ 2182—63**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 декабря 1975 г. № 3953 срок действия установлен

с 01.01.77  
до 01.01.82

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на электровакуумные (электронные и ионные) приборы с катодом прямого и косвенного накала (далее — приборы) и устанавливает ряды значений напряжений анода от 3 до 200000 В и накала от 0,3 до 27 В.

Стандарт не распространяется:

а) в части напряжения анода:

на генераторные, модуляторные и регулирующие лампы с напряжением анода более 60000 В,

на приборы, у которых рабочий режим регулируется в процессе эксплуатации изменением напряжения анода,

на приборы, у которых режим цепи анода устанавливается по току анода;

б) в части напряжения накала:

на приборы, у которых режим цепи накала устанавливается по току накала,

на приборы, у которых рабочий режим регулируется в процессе эксплуатации изменением напряжения накала,

на приборы с индивидуальными регулирующими устройствами питания цепи накала,

на мощные генераторные, модуляторные и регулирующие лампы с катодом прямого накала,

на приборы, цепи накала которых предназначены для последовательного включения.



Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ РС 4061—73 и РС 4808—74 в части напряжений анода и накала.

2. Напряжение анода должно выбираться из следующего ряда: 3; 4, 5; 10; 15; 20; 24, 27; 30; 40; 48; 60; 80, 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000, 1250; 1500; 1800; 2000, 2500; 3000; 3500; 4000; 5000; 6000; 8000; 9000; 10000; 11000; 12000, 13000; 14000; 15000, 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 30000; 35000; 40000; 45000; 50000; 60000; 70000; 75000; 80000; 100000; 110000; 120000; 125000, 150000; 160000; 180000; 200000 В.

Примечание. Под напряжением анода подразумевается номинальное напряжение самого высоковольтного анода (электрода) — для электроннолучевых приборов;

номинальное прямое или обратное напряжение — для газоразрядных приборов,

наибольшее допустимое напряжение анода — для генераторных, модуляторных и регулирующих ламп,

номинальное напряжение трубки — для рентгеновских трубок,

наибольшее допустимое обратное напряжение анода — для высоковольтных кенотронов,

номинальное напряжение анода — для остальных приборов

3. Номинальное напряжение накала должно выбираться из следующего ряда: 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,36; 1,5; 1,8; 2,4; 3,15; 4,0; 5,0; 6,0; 6,3; 10,0; 11,0; 12,0; 12,6; 17; 26; 27 В.

Примечание Для генераторных ламп сверхвысокочастотного диапазона допускаются другие значения напряжения накала, устанавливаемые в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкретных типов.

4. Допускаемые отклонения (как симметричные, так и несимметричные) от значения напряжения анода и номинального напряжения накала должны выбираться из следующего ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,5; 10%.

Редактор *Е. И. Глазова*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в наб 06 01 76 Подп в печ 29 01 76 0,25 п л Тир 8000 Цена 1 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов Москва, Д-22, Новопресненский пер, 3  
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 43