



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

**ГОСТ 18604.0—83 (СТ СЭВ 1622—79), ГОСТ 18604.1—80
(СТ СЭВ 3993—83), ГОСТ 18604.2—80 (СТ СЭВ 4288—83),
ГОСТ 18604.3—80 (СТ СЭВ 3999—83), ГОСТ 18604.4—74
(СТ СЭВ 3998—83), ГОСТ 18604.5—74 (СТ СЭВ 3998—83),
ГОСТ 18604.6—74 (СТ СЭВ 3998—83), ГОСТ 18604.7—74,
ГОСТ 18604.8—74, ГОСТ 18604.9—82, ГОСТ 18604.10—76,
ГОСТ 18604.11—76 (СТ СЭВ 3996—83), ГОСТ 18604.13—77,
ГОСТ 18604.14—77, ГОСТ 18604.15—77, ГОСТ 18604.16—78—
ГОСТ 18604.19—78, ГОСТ 18604.20—78 (СТ СЭВ 3996—83),
ГОСТ 18604.22—78 (СТ СЭВ 4289—83),
ГОСТ 18604.23—80, ГОСТ 18604.24—81**

Издание официальное

Цена 50 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ**Общие требования при измерении
электрических параметров**Bipolar transistors General requirements for measuring
of electrical parameters**ГОСТ
18604.0—83****[СТ СЭВ 1622—79]**

ОКП 62 2312

**Взамен
ГОСТ 18604.0—74****Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 августа
1983 г. № 3949 срок действия установлен****с 01.07.84****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзисторы (далее — транзисторы) и устанавливает общие требования к условиям измерений, аппаратуре и показателям точности измерений.

Стандарт следует применять совместно с соответствующими стандартами комплекса при разработке измерительной аппаратуры и проведении измерений электрических параметров биполярных транзисторов.

Конкретные требования к правилам измерения отдельных параметров транзисторов должны быть приведены в стандартах на методы измерения этих параметров или в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Содержание стандартов комплекса должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 8 010—72.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1622—79.

1. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Измерение параметров транзисторов следует проводить в условиях, установленных в стандартах на конкретные методы измерения, стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов или в программах испытаний.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена***Переиздание декабрь 1985 г*

1.2. Режим питания транзисторов должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При отсутствии стандартов или технических условий на конкретные типы транзисторов режим питания устанавливается в программах испытаний.

1.3. Измерение параметров транзисторов производят в режимах большого или малого сигнала, что должно быть указано в стандартах на конкретные методы измерения. Сигнал считается малым, если при уменьшении амплитуды сигнала в два раза значение измеряемого параметра изменяется менее чем на значение основной погрешности измерительной установки.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерительные приборы и установки, предназначенные для измерения параметров транзисторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261—82 и стандартов, утвержденных в установленном порядке.

2.2. Места подключения измерительных приборов для контроля режима питания транзисторов могут отличаться от указанных на схемах установок, приведенных в соответствующих стандартах на методы измерения, но должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.3. Измерительные приборы для контроля режима питания транзисторов могут отсутствовать, если при этом обеспечивается требуемая точность задания и поддержания режима. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.4. Для защиты транзисторов от перегрузок, возможных при воздействии переходных процессов, статического электричества или паразитного самовозбуждения, измерительные установки должны быть снабжены устройствами защиты, исключающими возможность превышения предельно допустимых электрических режимов, установленных в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.5. Полярность источников питания электроизмерительных приборов и измеряемого транзистора указывают в структурных схемах измерительных установок, приведенных в стандартах на методы измерения.

2.6. Электроизмерительные приборы и диапазон измерений выбирают так, чтобы отсчет измеряемого параметра производился в последних $\frac{2}{3}$ шкалы. Этот интервал считают ее рабо-

чей частью. Данное положение не распространяется на приборы с цифровым отсчетом.

Измерение обратных токов менее 200 нА допускается проводить в первой трети шкалы, если при этом обеспечивается погрешность измерения, не бóльшая установленной в стандартах на конкретные методы измерения.

2.7. Погрешность электроизмерительных приборов, используемых для контроля режима питания и измерения параметров транзисторов на постоянном и переменном токе, должны соответствовать требованиям стандартов, утвержденных в установленном порядке.

2.8. Стандарты на методы измерения электрических параметров транзисторов должны содержать требования к максимально допустимой основной погрешности измерительных установок. В основную погрешность не входит составляющая погрешности измерения, связанная с неточностью установки режима питания транзисторов.

Основная погрешность измерительных установок, не предназначенных для дистанционных измерений параметров транзисторов, не должна включать составляющую погрешности, связанную с дистанционными измерениями.

Дополнительная погрешность измерения, обусловленная неточностью установления режима питания транзистора, не должна быть включена в метрологические характеристики измерительной установки и в документацию на измерительную установку.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Показатели точности измерений указывают в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Погрешность измерения параметров транзисторов (при распределении составляющих погрешности по нормальному закону) определяют по формуле

$$\delta = \sqrt{\delta_{\text{осн}}^2 + (a_u \delta_u)^2 + (a_i \delta_i)^2 + (a_f \delta_f)^2 + (a_T \delta_T)^2 + \delta_{\text{дист}}^2},$$

где $\delta_{\text{осн}}$ — основная погрешность измерительной установки, $\delta_u, \delta_i, \delta_f, \delta_T$ — погрешности задания (контроля) режима (напряжения, тока) частоты измерения, температуры окружающей среды, определенные с доверительной вероятностью 0,997;

a_u, a_i, a_f, a_T — коэффициенты влияния напряжения, тока, частоты и температуры на значение измеряемого параметра;

$\delta_{\text{дист}}$ — составляющая погрешности, связанная с дистанционными измерениями.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации измерительных установок должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 22261—82, ГОСТ 12.1.030—81 и ГОСТ 12.3.019—80.

к ГОСТ 18604.0—83 Транзисторы биполярные. Общие требования при измерении электрических параметров

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.5	<p>2.5. Полярность источников питания электроизмерительных приборов и измеряемого транзистора указывают в структурных схемах измерительных установок, приведенных в стандартах на методы измерения.</p>	<p>2.5. Полярность источников питания и электроизмерительных приборов должна соответствовать типу проводимости измеряемого транзистора.</p>
	(ИУС № 5 1986 г.)	