

Государственный строительный комитет СССР

ГОССТРОЙ СССР

ЕНиР

**ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник Е23

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ**

Выпуск 2

**Воздушные линии
электропередачи
и комплектные трансформаторные
подстанции
напряжением до 20кВ**

Издание официальное

**ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва – 1987**

Е 23-2

18

§ Е 23-2-10, табл. 2, графа
«Наименование работ»

Установка штырей
Установка крюков

2
3
4
№

Установка штырей
Установка крюков

2
3
4
№

Поправка БСТ 4-88

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ЕНиР. Сб.Е23. Электромонтажные работы. Вып. 2. Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ/Госстрой СССР. — М.: Прейскурантиздат, 1987.—48 с.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС „О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства”.

Разработаны Центром по научной организации труда и управления в энергетическом строительстве (Энергостройтруд) Министерства энергетики и электрификации СССР и нормативно-исследовательской станцией № 52 при тресте „Белсельэнергостроймонтаж” (НИС № 52) с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, согласована с институтом „Сельэнергопроект”.

Ведущий исполнитель — А. М. Колядинцев („Энергостройтруд”).

Исполнители — В. Х. Косовский (НИС № 52 при тресте „Белсельэнергостроймонтаж”); А. А. Никитин („Сельэнергопроект”); Г. А. Пилецкая (ЦБНТС); Т. М. Побочина (ЦБНТС).

Ответственный за выпуск — А. И. Скворцов (ЦБНТС).

3201010000-733
E _____ Спецплан Стройиздата.—36—87
091 (02) — 87

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Вводная часть	3
Г л а в а 1. Котлованы	
§ E23-2-1 Разбивка трассы	5
§ E23-2-2. Бурение котлованов	7
Г л а в а 2. Опоры	
§ E23-2-3. Выгрузка конструкций и материалов на трассе	8
§ E23-2-4. Перемещение конструкций	10
§ E23-2-5. Заготовка и сборка деревянных опор	11
§ E23-2-6. Заготовка деревянных приставок и ригелей	13
§ E23-2-7. Устройство приставок	13
§ E23-2-8 Крепление ригелей	15
§ E23-2-9. Сборка железобетонных опор	15
§ E23-2-10. Закрепление изоляторов и установка крюков	17
§ E23-2-11. Установка опор	19
§ E23-2-12. Устройство оттяжек	20
§ E23-2-13. Правка опор	21
§ E23-2-14. Окрашивание деталей крепления приставок	22
§ E23-2-15. Нумерация опор и установка таблиц и плакатов	23
Г л а в а 3. Провода	
§ E23-2-16. Раскатка проводов	23
§ E23-2-17. Соединение проводов	24
§ E23-2-18. Подъем проводов на опоры	25
§ E23-2-19. Крепление и снятие временных оттяжек	26
§ E23-2-20. Натягивание и визирование проводов	27
§ E23-2-21. Крепление проводов	30
§ E23-2-22. Установка и снятие переносных заземлений	33
§ E23-2-23. Монтаж проводов на переходах	33
§ E23-2-24. Монтаж вводов ВЛ в здания	35
Г л а в а 4. Трансформаторные подстанции и линейное электрооборудование	
§ E23-2-25. Монтаж мачтовых однофазных трансформаторных подстанций мощностью до 10 кВА	36
§ E23-2-26. Монтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА	37
§ E23-2-27. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций мощ- ностью до 250 кВА	39
§ E23-2-28. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций мощ- ностью до 630 кВА	40

Стр.

§ E23-2-29. Монтаж разъединителей	42
§ E23-2-30. Монтаж масляных выключателей	43
§ E23-2-31. Монтаж однофазных трансформаторов	44
§ E23-2-32. Монтаж разрядников	45
§ E23-2-33. Монтаж ящиков учета расхода электроэнергии	46

Г л а в а 5. Заземление и наружное освещение

§ E23-2-34. Прокладка заземляющих спусков	46
§ E23-2-35. Монтаж контура заземления	47
§ E23-2-36. Замер электрического сопротивления	47
§ E23-2-37. Монтаж светильников	48
§ E23-2-38. Устройство искровых промежутков и заземление нулевого провода	49

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего Сборника предусмотрены работы по строительству и монтажу воздушных линий электропередачи (ВЛ) на штыревых изоляторах, трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 0,38—20 кВ.

2. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.05.06—85, СНиП III-4-80, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ, а также с требованиями пожарной безопасности.

3. Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. „Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы”, утвержденным 17 июля 1985 г., а по профессии „электросварщики” — по соответствующим выпускам и разделам ЕТКС.

4. Составы работ в параграфах даны с указанием основных операций, характеризующих данный процесс. Все вспомогательные операции, не перечисленные в составах работ, но являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (приведение механизмов в рабочее и транспортное положение); погрузка и выгрузка инструментов и приспособлений; распаковка оборудования и уборка упаковочного материала; строповка и расстроповка конструкций и оборудования; установка простых подмостей и лестниц; подъемы на конструкции и спуски с них; частичная прогонка резьбы болтов и гаек нормами учтены и отдельной оплате не подлежат.

5. Нормами предусмотрено:

перемещение оборудования, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета) на расстояние до 20 м. Перемещение на расстояние св. 20 м нормировать и оплачивать дополнительно по Сборнику Е1;

перемещение механизмов и переходы рабочих от пикета к пикету в очередности следования пикетов. Время перемещения механизмов и перехода (переезда) рабочих во время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередь следования пикетов, или обезд (обход) препятствий (оврагов, ложбин, рек и т. п.) следует оплачивать из расчета: при перемещении механизмов на гусеничном ходу — 0,18 чел.-ч (ВЧ-1), на пневмоходу — 0,06 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке машиниста или рабочего (ВЧ-2); при переходе рабочих — 0,25 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке рабочего (ВЧ-3);

заготовка и сборка опор на пикетах. При выполнении работ на полигонах (заготовительных базах) соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ВЧ-4).

6. Нормами не учтены и оплачиваются отдельно: изготовление настилов и подмостей; работы по водоотливу; устройство гратов лежневых и подъездных дорог; сварочные работы; изготовление стропов и мон-

тажных приспособлений; исправление дефектов конструкций и деталей, допущенных заводами-изготовителями или возникших при погрузочно-разгрузочных работах и хранении; перегоны машин и механизмов с места постоянного базирования на объекты и обратно; погрузка и транспортировка конструкций, оборудования и материалов до объектов.

7. Время перехода (переезда) рабочих к месту работы к началу смены и возвращения с работы по окончании смены в рабочее время не включается и оплате не подлежит.

8. Нормами предусмотрено применение кранов грузоподъемностью от 6,3 до 10 т (исключительно) и тракторов с двигателями мощностью до 73,5 кВт (100 л. с.).

В случае применения кранов грузоподъемностью 10 т и выше и тракторов с двигателями мощностью св. 73,5 кВт (100 л. с.) оплату работы машиниста и тракториста производить по 6 разр. с соответствующим пересчетом расценок.

9. Нормами предусмотрено строительство воздушных линий электропередачи в равнинной ненаселенной местности и по населенным пунктам.

При выполнении работ в условиях, отличных от нормальных, применять коэффициенты, приведенные в таблице.

Условия производства работ	Коэффициент	Параграфы, на которые распространяются коэффициенты
Распутица (независимо от времени года), участки, залитые водой	1,25 (ВЧ-5)	2—9, 10Б, 11—13, 15, 16, 18—20, 21А, 22, 36
Непромерзшие болота	1,4 (ВЧ-6)	
Просеки и кустарники	1,1 (ВЧ-7)	2—9, 11, 12, 18—20, 21А, 22, 36
	1,3 (ВЧ-8)	16
Вспаханное поле, снег глубиной св. 0,5 м	1,15 (ВЧ-9)	15, 18, 20, 21А, 22, 36
	1,25 (ВЧ-10)	16
	1,2 (ВЧ-11)	2
	1,6 (ВЧ-12)	3—9, 10Б, 11, 12, 15, 19, 25, 26, 27, 28, 36
Горная местность, крутые склоны (косогоры)	1,1 (ВЧ-13)	13

Продолжение

Условия производства работ	Коэффициент	Параграфы, на которые распространяются коэффициенты
Горная местность, крутые склоны (косогоры)	1,85 (ВЧ-14)	16, 18, 23
	1,4 (ВЧ-15)	20
	1,3 (ВЧ-16)	21А, 22

К горным отнесены участки трассы ВЛ со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклонами св. 1:5, а к косогорам – участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

10. Электромонтеры-линейщики по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети в составах звеньев в параграфах именуются для краткости электролинейщиками, машинисты кранов автомобильных – машинистами кранов, электросварщики ручной сварки – электросварщиками, монтажники по распределительным устройствам – электромонтажниками.

Глава 1. КОТЛОВАНЫ

§ Е23-2-1. РАЗБИВКА ТРАССЫ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена разбивка центров опор, цилиндрических котлованов под сложные опоры и трансформаторные подстанции при выносе трассы в натуру.

А. РАЗБИВКА ЦЕНТРОВ ОПОР

Состав работы

1. Определение места установки опор с измерением длины пролетов.
2. Забивка колышков (шпилек).
3. Составление схемы линии.

Состав звена

Электролинейщик 6 разр.– 1
„ „ 2 „ – 2

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 опору

Характеристика местности	Напряжение ВЛ, кВ		№
	0,38	св. 0,38	
Открытая, ровная и сухая	0,22 0-17,2	0,28 0-21,8	1
Пересеченная или болотистая, в лесу и мелких населенных пунктах (села, дачи и т. п.)	0,37 0-28,9	0,44 0-34,3	2
В городах, населенных пунктах городского типа, по строительным площадкам	0,51 0-39,8	0,61 0-47,6	3
	a	b	

Б. РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ

Состав работы

1. Определение осей опоры (трансформаторной подстанции). 2. Разметка мест котлованов. 3. Забивка колышков (шпилек).

Состав звена

Электролинейщик 5 разр.—1

„ 2 „ - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору или подстанцию

Тип конструкции	Количество котлованов	Н.вр.	Расц.	№
Опора	концевая	2	0,26	0-20,2
			0,54	0-41,9
	угловая	3	0,77	0-59,7
	Трансформаторная подстанция	2	0,39	0-30,2
		4	0,61	0-47,3

При мечания: 1. Разбивку контуров котлованов при разработке грунта экскаватором нормировать по Сборнику Е23-3. 2. На заготовку 100 деревянных колышков принимать для электролинейщика 2 разр. Н.вр. 2,2 чел.-ч, Расц. 1-41 (ПР-1). 3. При выполнении работ в мерзлых грунтах Н.вр. и Расц. табл. 1 и 2 умножать на 1,15 (ПР-2).

§ Е23-2-2. БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено бурение котлованов диаметром до 500 мм и глубиной 2 м в талых и мерзлых грунтах бурильно-крановыми самоходными машинами циклического действия.

Состав работы

1. Установка машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована.
2. Бурение котлована.
3. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.

Состав звена

Электролинейщик 3 разр. — 1

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разр. — 1

Нормы времени и расценки на 1 котлован

Глубина промерзания грунта, м, до	Группа грунтов		
	I	II	
-	0,34 (0,17) 0-27,4	0,54 (0,27) 0-43,5	1
0,25	0,38 (0,19) 0-30,6	0,68 (0,34) 0-54,7	2
0,5	0,56 (0,28) 0-45,1	0,86 (0,43) 0-69,2	3
0,75	0,72 (0,36) 0-58	1,02 (0,51) 0-82,1	4
1	0,88 (0,44) 0-70,8	1,18 (0,59) 0-95	5
1,25	1,04 (0,52) 0-83,7	1,34 (0,67) 1-08	6

Продолжение

Глубина промерзания грунта, м, до	Группа грунтов		№
	I	II	
1,5	1,22 (0,61) <hr/> 0-982	1,52 (0,76) <hr/> 1-22	7
1,75	1,38 (0,69) <hr/> 1-11	1,68 (0,84) <hr/> 1-35	8
2	1,54 (0,77) <hr/> 1-24	1,84 (0,92) <hr/> 1-48	9
	a	b	

П р и м е ч а н и я 1 При бурении котлованов диаметром 800 мм Н вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1). 2 При бурении котлованов на глубину св 2 м Н.вр и Расц. умножать на коэффициент, равный $H/2$, где H – фактическая глубина бурения, м (ПР-2). 3 При бурении котлованов в вязких, а также мокрых, сильно налипающих на бур глинистых грунтах Н.вр и Расц. строки 1 умножать на 1,2 (ПР-3). 4. При бурении котлованов на территории трансформаторных подстанций Н вр и Расц. умножать на 0,85 (ПР-4). 5. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудоемкости их бурения механизмами предусмотрено в соответствии с характеристиками, приведенными в Сборнике Е2-1

Г л а в а 2. ОПОРЫ

§ Е23-2-3. ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАССЕ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена развозка по трассе стоек, приставок, собранных опор и материалов (траверс, штырей, изоляторов и пр.) с помощью опоровозов и тракторных прицепов.

Выгрузка стоек, приставок и опор производится на пикетах ВЛ краном. Выгрузка вручную предусмотрена с тракторных саней, волокуш и тому подобных транспортных средств.

Погрузка и транспортировка конструкций и материалов до трассы ВЛ нормами не учтены и должны оплачиваться дополнительно.

Состав работы

1. Развозка конструкций и материалов по пикетам. 2. Выгрузка конструкций и материалов с выкладкой.

А. ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ ОПОР

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Способ развозки		
	опоровозом	трактором	
	Способ выгрузки		
	краном		вручную
Электролинейщики:			
3 разр.	1	1	1
2 "	1	1	1
Машинист крана 5 разр.	1	1	—
Тракторист 5 разр.	—	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование конструкций	Измеритель	Способ развозки				
		опоро- возом	трактором			
		Способ выгрузки				
		краном		вручную		
Стойка	железобетонная	1 стойка (опора)	0,33 (0,11)	0,76 (0,38)	1	
	деревянная		0—24,8	0—60		
Приставка	железобетонная	1 приставка	—	0,76 (0,38)	3	
	деревянная		—	0,36 (0,12)		
Опора	сложная	1 опора	—	0—27	4	
	деревянная		—	0,18 (0,06)		
				0—13,5		
			a	b	v №	

Б. ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ ОПОР

Состав звена

Электролинейщик 3 разр.— 1
“ “ 2 “ — 1
Тракторист 5 “ — 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опоры	Напряжение ВЛ, кВ		№
	0,38	св. 0,38	
Одностоечная	0,24 (0,08) <u>0—18</u>	0,33 (0,11) <u>0—24,8</u>	1
Сложная	0,27 (0,09) <u>0—20,3</u>	0,39 (0,13) <u>0—29,3</u>	2
	a	б	

Примечание. Н.вр и Расц. табл. 2 и 3 работа водителя автомобиля не учтена.

§ Е23-2-4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Указания по применению норм

Нормами и расценками разрешается пользоваться в случаях, когда по местным условиям не представляется возможным при развозке выгрузить конструкции в пределах рабочей зоны.

Состав работы

1. Подготовка такелажных приспособлений с креплением. 2. Перемещение конструкций с подкладыванием катков или подкладок. 3. Снятие такелажных приспособлений.

При перемещении конструкций с помощью лебедки добавляется:
4. Установка и демонтаж лебедки.

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Способ перемещения	Состав звена электроли-нейщиков	Масса конструкции, т, до	Подтаски-вание на 100 м	Увеличивать или уменьшать на 10 м перемещения	
Вручную	3 разр.— 1 2 " — 3	0,2	<u>3,5</u> 2-29	<u>0,33</u> <u>0-21,6</u>	1
		0,35	<u>3,9</u> 2-55	<u>0,37</u> <u>0-24,2</u>	2
		0,7	<u>4,8</u> 3-14	<u>0,45</u> <u>0-29,5</u>	3
Лебедкой	3 разр.— 1 2 " — 2	0,35	<u>1,7</u> 1-12	<u>0,13</u> <u>0-08,6</u>	4
		0,7	<u>2,8</u> 1-85	<u>0,24</u> <u>0-15,8</u>	5
		1,5	<u>4,9</u> 3-23	<u>0,45</u> <u>0-29,7</u>	6
		a		б	№

§ Е23-2-5. ЗАГОТОВКА И СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР

Состав работ

При заготовке опор

1. Выкладка стойки с отпиливанием. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Устройство сопряжений с антисептированием.

При заготовке сложных опор добавляется: 4. Разметка и заготовка деталей опоры.

При сборке опор

1. Ввертывание крюков и штырей.

При сборке сложных опор добавляются:

2. Установка и крепление оголовника, подтраверсников, траверс и поперечин. 3. Крепление штырей. 4. Окрашивание металлических деталей.



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Тип опоры	
	одностоечная и опора с подкосом	А-образная
Электролинейщики:		
4 разр.	1	1
3 "	1	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опоры	Напряжение, кВ	Количество крюков	Наименование работ		#
			заготовка	сборка	
Одностоечная (рис. 1)	0,38	5	<u>0,33</u> 0-24,6	<u>0,17</u> 0-12,7	1
	Св. 0,38	3	<u>0,26</u> 0-19,4	<u>0,16</u> 0-11,9	2
		6	<u>0,46</u> 0-34,3	<u>0,29</u> 0-21,6	3
А-образная	угловая промежуточная (рис. 2)	-	<u>2,2</u> 1-61	<u>2,7</u> 1-97	4
	концевая анкерная (рис. 3)	-	<u>3,7</u> 2-70	<u>3,8</u> 2-77	5
	угловая с конструкцией под разъединитель (рис. 4)	-	<u>4,9</u> 3-58	<u>4,5</u> 3-29	6
			a	b	#

П р и м е ч а н и я: 1. При ином количестве крюков на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ соответственно добавлять или отнимать на каждый крюк при заготовке Н.вр. 0,06 чел.-ч (ПР-1), Расц. 0—04,5; при сборке Н.вр. 0,03 чел.-ч, Расц. 0—02,2 (ПР-2). 2 Для опор с подкосами добавлять на заготовку 1 подкоса Н.вр. 0,36 чел.-ч, Расц. 0—26,8 (ПР-3). 3 При установке дополнительной траверсы-поперечины на А-образных опорах добавлять на 1 траверсу при заготовке Н.вр. 0,41 чел.-ч, Расц. 0—29,9 (ПР-4); при сборке Н.вр. 0,55 чел.-ч, Расц. 0—40,2 (ПР-5).

§ Е23-2-6. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВОК И РИГЕЛЕЙ

Состав работы

1. Выкладка разметка и отпиливание деталей по размеру. 2. Устройство врубок и сопряжений с антисептированием.

При заготовке деталей с отверстиями добавляются: 3. Разметка мест сверления отверстий. 4. Сверление отверстий.

Нормы времени и расценки на 1 приставку

Вид детали	Состав звена электролинейщиков	Конструктивное исполнение		№
		с отверстиями	без отверстий	
Приставка	<i>4 разр — 1</i> <i>2 „ — 1</i>	<u>0,49</u> <u>0—35</u>	<u>0,35</u> <u>0—25</u>	1
		<u>0,31</u> <u>0—22,2</u>	—	2
		a	b	

§ Е23-2-7. УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено крепление приставок к стойкам или подкосам деревянных и железобетонных опор с помощью проволочных бандажей или специальных стяжных хомутов.

Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.

Состав работы

1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов).




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Таблица 1
Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Тип опоры	
	одностоечная и опора с подкосом	А-образная
Электролинейщики:		
4 разр.	1	1
3 "	1	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опоры	Напряжение, кВ	Количество крюков	Наименование работ		
			заготовка	сборка	
Одностоечная (рис. 1)	0,38	5	<u>0,33</u> 0-24,5	<u>0,17</u> 0-12,7	1
	Св. 0,38	3	<u>0,26</u> 0-19,4	<u>0,16</u> 0-11,9	2
		6	<u>0,46</u> 0-34,3	<u>0,29</u> 0-21,6	3
угловая промежуточная (рис. 2)	—	—	<u>2,2</u> 1-61	<u>2,7</u> 1-97	4
концевая анкерная (рис. 3)	—	—	<u>3,7</u> 2-70	<u>3,8</u> 2-72	5
А-образная	угловая с конструкцией под разъединитель (рис. 4)	—	<u>4,9</u> 3-58	<u>4,5</u> 3-29	6

а

б

№

П р и м е ч а н и я: 1. При ином количестве крюков на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ соответственно добавлять или отнимать на каждый крюк при заготовке Н.вр. 0,06 чел.-ч (ПР-1), Расц. 0—04,5; при сборке Н.вр. 0,03 чел.-ч, Расц. 0—02,2 (ПР-2). 2. Для опор с подкосами добавлять на заготовку 1 подкоса Н.вр. 0,36 чел.-ч, Расц. 0—26,8 (ПР-3). 3. При установке дополнительной траверсы-поперечины на А-образных опорах добавлять на 1 траверсу при заготовке Н.вр. 0,41 чел-ч, Расц. 0—29,9 (ПР-4); при сборке Н.вр 0,55 чел.-ч, Расц. 0—40,2 (ПР-5).

§ Е23-2-6. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРИСТАВОК И РИГЕЛЕЙ

Состав работы

1. Выкладка разметка и отпиливание деталей по размеру. 2. Устройство врубок и сопряжений с антисептированием.

При заготовке деталей с отверстиями добавляются: 3. Разметка мест сверления отверстий. 4. Сверление отверстий.

Нормы времени и расценки на 1 приставку

Вид детали	Состав звена электролинейщиков	Конструктивное исполнение		№
		с отверстиями	без отверстий	
Приставка	<i>4 разр.— 1</i> <i>2 „ — 1</i>	<i>0,49</i> <i>0—35</i>	<i>0,35</i> <i>0—25</i>	1
		<i>0,31</i> <i>0—22,2</i>	—	2
		a	b	

§ Е23-2-7. УСТРОЙСТВО ПРИСТАВОК

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено крепление приставок к стойкам или подкосам деревянных и железобетонных опор с помощью проволочных бандажей или специальных стяжных хомутов.

Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.

Состав работы

1. Выкладка стойки и приставки. 2. Затеска мест сопряжения с антисептированием. 3. Разметка и заготовка бандажной проволоки и подготовка хомутов. 4. Соединение приставок и стоек (подкосов).

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Масса приставки, кг	
	до 350	св. 350
Электролинейщики:		
4 разр.	1	1
2 ..	1	2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору (подкос)

Материал приставки	Масса приставки, кг, до	Способ крепления	Длина опоры (подкоса), м				№	
			до 11		св. 11			
			одинар-ная	двой-ная	одинар-ная	двой-ная		
Дерево	—	Бандажами	1,2 0-85,8	1,9 1-36	1,4 1-00	2,1 1-50	1	
		Хомутами	0,86 0-61,5	1,5 1-07	1,1 0-78,7	1,8 1-29	2	
	250	Бандажами	1,7 1-22	2,6 1-86	2 1-43	3 2-15	3	
		Хомутами	1,2 0-85,8	2,1 1-50	1,4 1-00	2,4 1-72	4	
Железо-бетон	350	Бандажами	2,3 1-64	3,4 2-43	2,7 1-93	3,8 2-72	5	
		Хомутами	1,4 1-00	2,7 1-93	1,5 1-07	2,8 2-00	6	
	св 350	Бандажами	2,7 1-86	6,2 4-28	3,2 2-21	7,1 4-90	7	
		Хомутами	1,9 1-31	3,8 2-62	2,1 1-45	4,1 2-83	8	
			a	b	v	g	№	

§ Е23-2-8. Крепление ригелей

Состав работы

1. Выкладка ригеля и деталей крепления.
2. Соединение ригеля со стойкой или приставкой.
3. Окрашивание металлических деталей.

Состав звена

Электролинейщик 4 разр. – 1
„ „ – 1

Нормы времени и расценки на 1 ригель

Материал ригеля	Тип ригеля				№	
	одинарный		двойной			
	болтами	хомутами	болтами	хомутами		
Дерево	0,25 0–17,9	0,22 0–15,7	0,32 0–22,9	0,4 0–28,6	1	
Железобетон	–	0,26 0–18,6	0,67 0–47,9	0,49 0–35	2	
Металл	–	0,22 0–15,7		0,41 0–29,3	3	
	а	б	в	г		

§ Е23-2-9. СБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

Состав работы

1. Выкладка стойки и металлических деталей опоры.
2. Проверка стойки на отсутствие выбоин и трещин.
3. Очистка отверстий в стойке.
4. Установка и закрепление металлоконструкций.
5. Присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику.
6. Раскерновка резьбы и окрашивание резьбовых соединений.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Напряжение ВЛ, кВ	
	0,38	св. 0,38
Электролинейщики:		
4 разр.	1	1
3 „	1	2




Рис. 5



Рис. 6





Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10



Рис. 11




Рис. 12

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору

Опоры	Напряжение ВЛ, кВ		
	0,38	св. 0,38	
С крюками-скобами и крюками-кронштейнами (рис. 5, 6, 8)	0,38 0-28,3	0,34 0-24,8	1
С траверсами (рис. 7 и 10)	0,75 0-55,9	0,63 0-48	2
С траверсами для двойного крепления (рис. 9)	-	0,79 0-57,7	3
С траверсами-кронштейнами (рис. 11)	-	1,2 0-87,6	4

Продолжение табл. 2

Опоры	Напряжение ВЛ, кВ		№
	0,38	св. 0,38	
С траверсами-кронштейнами и конструкциями под разъединитель (рис. 12)	—	$\frac{1,8}{1-31}$	5
	а	б	

П р и м е ч а н и я. 1. Для опор с подкосами добавлять на сборку одного подкоса Н.вр. 0,44 чел.-ч, Расц. 0-32,8 (ПР-1) при составе звена: **электролинейщик 4 разр.** — 1,3 разр. — 1. 2. При сборке опор ВЛ 0,38 кВ с количеством траверс, отличным от принятой схемы, добавлять на 1 траверсу Н.вр. 0,29 чел-ч, Расц. 0-21,8 (ПР-2), а при количестве крюков-скоб, отличном от схемы, добавлять или отнимать на 1 крюк-скобу Н вр 0,06 чел.ч, Расц. 0-04,5 (ПР-3).

**§ Е23-2-10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ
И УСТАНОВКА КРЮКОВ**

A. НА ПОЛИГОНЕ

Состав работ

При закреплении полиэтиленовых колпачков

1. Разогрев колпачков. 2. Установка крюков и штырей в приспособление. 3. Закрепление колпачков.

При закреплении изоляторов

1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.

При закреплении изоляторов на пакле добавляется: 3. Заготовка и навертывание пакли.

Состав звена

Электролинейщик 3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измеритель	Напряжение ВЛ, кВ		№
		0,38	св. 0,38	
Закрепление полиэтиленовых колпачков	100 кол- пачков	$\frac{1,4}{0-98}$	1	
		$\frac{1,2}{0-84}$	2	
		$\frac{0,96}{0-67,2}$	3	

Продолжение табл. 1

Наименование работ	Из- мери- тель	Напряжение ВЛ, кВ		№
		0,38	св. 0,38	
Закрепление изоляторов	на полиэтиленовых колпачках	100 изо- лято- ров	$\frac{3,4}{2-38}$	$\frac{3,8}{2-66}$ 4
	на пакле		$\frac{4,5}{3-15}$	$\frac{6,4}{4-48}$ 5

П р и м е ч а н и е. При навертывании изоляторов с помощью механизированных приспособлений (сверлильных машинок и т. п.) Н.вр. и Расц. строки 4 умножать на 0,7 (ПР-1).

Б. НА ПИКЕТАХ

Состав работ

При закреплении изоляторов

1. Осмотр и очистка изоляторов. 2. Навертывание изоляторов.

При установке крюков и штырей

1. Разметка и сверление отверстий. 2. Закрепление крюков и штырей.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 крюков, штырей, изоляторов

Наименование работ	Положение опоры	Состав звена электролинейщиков	Напряжение ВЛ, кВ		№
			0,38	св. 0,38	
Закрепление изоляторов	Неустановленная	3 разр.	$\frac{3,4}{2-38}$	$\frac{4}{2-80}$ 1	
			-	$\frac{20}{14-00}$ 2	
Установка штырей			$\frac{9,5}{6-65}$	$\frac{12}{8-40}$ 3	
Установка крюков	Установленная	4 разр.	$\frac{14,5}{11-46}$	$\frac{17,5}{13-83}$ 4	
			a	b	№

§ Е23-2-11. Установка опор

А. УСТАНОВКА ОПОР МЕХАНИЗМАМИ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ

Состав работы

1. Проверка состояния котлована и опоры. 2. Подъем и установка опоры в котлован. 3. Выверка опоры. 4. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта.

При установке подкоса добавлять 5. Крепление подкосов к опоре.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 опору

Состав звена	Тип опоры	Н.вр. Расц.	№
Электролинейщики: 4 разр.— 1 3 „ — 2	Одностоячная	1,6 (0,4) <hr/> 1—24	1
Машинист крана или бурильно-крановой самоходной машины 5 разр.— 1	Одностоячная с подкосом	3,2 (0,8) <hr/> 2—48	2
	А-образная	3,72 (0,93) <hr/> 2—88	3

П р и м е ч а н и я: 1. При установке дополнительного подкоса добавлять на 1 подкос Н.вр. 1,88 (0,47) чел.-ч, Расц. 1—46 (ПР-1). 2. При соединении верхнего заземляющего выпуска подкоса с перемычкой добавлять для опор с одним подкосом для электролинейщика 4 разр. Н.вр. 0,17 чел.-ч, Расц. 0—13,4 (ПР-2); для опор с двумя подкосами Н.вр. 0,24 чел.-ч, Расц. 0—19 (ПР-3).

Б. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР И ПОДКОСОВ ВРУЧНЮЮ В ВЫРЫТЫЕ КОТЛОВАНЫ

Состав работы

1. Подготовка подъемных приспособлений. 2. Подъем и установка опоры и подкоса в котлован. 3. Выверка опоры и подкоса. 4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта. 5. Крепление подкоса к опоре.

Таблица 2

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Длина опоры (подкоса), м	
	до 9,5	св 9,5
Электролинейщики:		
4 разр.	1	1
3 "	3	4
2 "	3	4

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 опору (подкос)

Тип конструкции	Длина опоры (подкоса), м		№
	до 9,5	св. 9,5	
Опора одно-стоечная	без приставки или с одной приставкой	2,2 1-51	1 3 2-05
	с двумя приставками	2,6 1-79	2 3,5 2-39
Опора А-образная	угловая промежуточная	5,5 3-78	3 8,1 5-53
	концевая анкерная	6,2 4-26	4 9 6-15
Подкос	без приставки или с одной приставкой	2,5 1-72	5 3 2-05
	с двумя приставками	2,7 1-86	6 3,5 2-39
		а	б

§ Е23-2-12. УСТРОЙСТВО ОТТЕЖЕК

Состав работы

1. Крепление оттяжки к опоре и якорю.
2. Засыпка котлована с по- слойным трамбованием грунта.
3. Регулировка оттяжки.

Нормы времени и расценки на 1 оттяжку

Материал опор	Состав звена электро- линейщиков	Напряжение ВЛ, кВ		
		0,38	св. 0,38	
Дерево	4 разр. — 1	<u>0,88</u>	—	1
	2 „ — 1	<u>0—62,9</u>		
Железобетон		<u>1,2</u>	<u>1,8</u>	2
		<u>0—85,8</u>	<u>1—29</u>	

П р и м е ч а н и е. Н вр. и Расц. не учтены и оплачиваются отдельно работы по заготовке оттяжек и якорей и рытью ям под якоря.

§ Е23-2-13. ПРАВКА ОПОР

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено устранение отклонений ранее установленных опор от вертикального положения.

Нормами предусмотрена выправка опор с проводами или без них с помощью тяговых механизмов или с применением приспособлений.

При наклоне опоры вдоль линии производится снятие вязок крепления на проводах.

Состав работы

1. Частичное откапывание опоры. 2. Выправка опоры. 3. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.

Таблица 1
Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Тип опоры и способ правки			
	одностоечная		сложная	
	с применением приспособлений	тракто- ром	с применением приспособлений	тракто- ром
Электролинейщики:				
5 разр.	—	—	1	1
4 „	1	1	—	—
3 „	2	1	3	1
Тракторист				
5 разр.	—	1	—	1

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Способ раскатки проводов			вручную	
	трактором при количестве одновременно раскатываемых проводов				
	1	2	3		
Электролинейщики:					
5 разр.	1	1	1	1	
3 ..	1	2	3	2	
2 ..	1	1	1	2	
Тракторист					
5 разр.	1	1	1	—	

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 км ВЛ

Способ раскатки проводов	Количество одновременно раскатываемых проводов			№
	1	2	3	
Трактором	2,8 (0,7) 2-21	3,5 (0,7) 2-70	4,32 (0,72) 3-28	1
Вручную	5,6 4-02	—	—	2

П р и м е ч а н и е. На расшивку, установку и снятие барабана с раскаточных устройств принимать на 1 барабан Н.вр. 1,6 чел.-ч, Расц. 1-14 для электролинейщиков 4 и 2 разр. (ПР-1).

§ Е23-2-17. СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено соединение проводов сечением до 95 mm^2 скручиванием в овальных соединителях.

По окончании скручивания соединители проверяют на отсутствие трещин и на соответствие соединения техническим условиям.

Состав работы

1. Установка проволочных бандажей на концах соединяемых проводов.
2. Резка концов проводов.
3. Промывка, смазка и зачистка концов проводов и соединителя.
4. Укладка концов проводов в соединители.
5. Скручивание проводов.

Таблица 1
Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Сечение проводов, мм ²	
	до 50	св. 50
Электролинейщики:		
5 разр.	—	1
4 "	1	—
3 "	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 соединение

Марка провода	Сечение провода, мм ² , до	Н.вр.	Расц.	№
Алюминиевый и сталь-алюминиевый	50	0,59	0-44	1
	95	0,68	0-54,7	2
Стальной	25	0,59	0-44	3
	35	0,68	0-50,7	4

При мечание. Соединение проводов сечением св. 95 мм² следует нормировать по Сборнику Е23-3.

§ Е23-2-18. ПОДЪЕМ ПРОВОДОВ НА ОПОРЫ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен подъем проводов на опору с применением штанги или каната, переброшенного через траверсу или раскаточный ролик.

Состав работ

При подъеме проводов с помощью штанги

1. Подготовка подъемного приспособления.
2. Подъем проводов на опору с укладкой на траверсу или крюки.

При подъеме проводов с помощью каната

1. Подготовка подъемного приспособления.
2. Подъем проводов.
3. Укладка проводов в монтажные ролики.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Способ подъема проводов	
	с помощью штанги	с помощью каната
Электролинейщики:		
4 разр.	—	1
3 ..	1	—
2 ..	1	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору

Способ подъема проводов	Масса 1 км провода, кг	На 3 провода	Увеличивать или уменьшать на каждый провод	
С помощью штанги	До 100	<u>0,19</u> 0—12,7	<u>0,04</u> 0—02,7	1
	Св. 100	<u>0,3</u> 0—20,1	<u>0,08</u> 0—05,4	2
С помощью каната	До 100	<u>0,33</u> 0—23,6	<u>0,05</u> 0—03,6	3
	Св. 100	<u>0,4</u> 0—28,6	<u>0,07</u> 0—05	4
		a	б	№

П р и м е ч а н и е. При закреплении на опоре раскаточных роликов принимать на 10 роликов для электролинейщиков 4 и 2 разр. Н.вр. 0,5 чел.-ч, Расц. 0—35,8 (ПР-1).

§ Е23-2-19. КРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ОТТЕЖЕК

Состав работ

При креплении оттяжек

1. Крепление оттяжки к опоре и якорю. 2. Засыпка котлована с послойным трамбованием грунта. 3. Регулирование оттяжки.

При снятии оттяжек

1. Подкапывание грунта под якорь. 2. Выемка из земли якоря и засыпка котлована. 3. Снятие оттяжки.

Нормы времени и расценки на 1 оттяжку

Наименование работ	Состав звена электролинейщиков	Н.вр.	Расц.	№
Крепление оттяжек	4 разр. — 1	1,1	0—78,7	1
	2 „ — 1	0,25	0—17,9	2
Снятие оттяжек				

П р и м е ч а н и е. Н.вр. и Расц. не учтены и оплачиваются отдельно работы по заготовке оттяжек и якорей и рытью ям под якоря.

§ Е23-2-20. НАТЯГИВАНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ ПРОВОДОВ

Состав работы

1. Установка и снятие визировочных реек. 2. Установка и снятие приспособлений для натягивания проводов. 3. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 4. Концевое крепление проводов к изоляторам.

При креплении проводов к подвесным (натяжным) изоляторам добавляется:

5. Сборка и установка подвесных изоляторов.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Способ натягивания проводов	
	трактором	с применением приспособлений
Электролинейщики:		
5 разр.	1	1
4 „	1	1
3 „	2	2
Тракторист 5 разр.	1	—

**А. НАТЯГИВАНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ ПРОВОДОВ ВЛ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ**

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 анкерный пролет

Способ натягивания проводов	Длина анкерного пролета, м	Количество одновременно натягиваемых проводов			Добавлять на каждый последующий провод	
		3	2	1		
Трактором	До 100	1,9 (0,38) 1-52	1,75 (0,35) 1-40	1,1 (0,22) 0-88,2	0,95 (0,19) 0-76,2	1
	До 500	3 (0,6) 2-41	2,9 (0,58) 2-33	2,3 (0,46) 1-84	1,65 (0,33) 1-32	2
	Св. 500	3,35 (0,67) 2-69	3,25 (0,65) 2-61	2,65 (0,53) 2-13	1,9 (0,38) 1-52	3
С применением приспособлений	До 100	—	—	1 0-77,5	0,74 0-57,4	4
	До 500	—	—	2,1 1-63	1,5 1-16	5
	Св. 500	—	—	2,4 1-86	1,8 1-40	6
		a	b	v	g	Nº

Б. НАТЯГИВАНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ ПРОВОДОВ ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ св. 0,38 кВ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 анкерный пролет

Способ натягивания проводов	Длина анкерных пролетов, м	Количество одновременно натягиваемых проводов и концевая заделка на изоляторах						Добавлять на каждый последующий провод при заделке на изоляторах			
		3		2		1					
		штыревых	подвесных	штыревых	подвесных	штыревых	подвесных				
Трактором	До 100	2,1 (0,42) 1-68	3,65 (0,73) 2-93	1,95 (0,39) 1-56	2,9 (0,58) 2-33	1,2 (0,24) 0-96,2	1,7 (0,34) 1-36	1,05 (0,21) 0-84,2	1,6 (0,32) 1-28	1	
	До 500	3,35 (0,67) 2-69	4,9 (0,98) 3-93	3,15 (0,63) 2-53	4,15 (0,83) 3-33	2,45 (0,49) 1-96	2,95 (0,59) 2-37	1,75 (0,35) 1-40	2,2 (0,44) 1-76	2	
	Св. 500	3,7 (0,74) 2-97	5,5 (1,1) 4-41	3,45 (0,69) 2-77	4,55 (0,91) 3-65	2,85 (0,57) 2-29	3,35 (0,67) 2-69	2,1 (0,42) 1-68	2,6 (0,52) 2-09	3	
С применением приспособлений	До 100	-	-	-	-	1,1 0-85,3	1,5 1-16	0,83 0-64,3	1,3 1-01	4	
	До 500	-	-	-	-	2,4 1-86	2,7 2-09	1,7 1-32	2,1 1-63	5	
	Св. 500	-	-	-	-	2,6 2-02	3 2-33	1,9 1-47	2,4 1-86	6	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	№	

§ Е23-2-21. КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ

А. КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено закрепление на штыревых изоляторах алюминиевых, стальалиминиевых и стальных проводов вязкой и с применением антивибрационного зажима.

Состав работы

1. Заготовка вязальной проволоки или подготовка зажима. 2. Закрепление проводов на изоляторах.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Способ производства работ			
	с подъемом на опору		с помощью автовышки	
	Напряжение ВЛ, кВ			
	0,38	св. 0,38	0,38	св. 0,38
Электролинейщики: 5 разр. 4 ..	—	1	—	1
Машинист автовышки и автогидроподъемника 4 разр.	1	—	1	—

Крепление проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 опору

Способ произ- водства работ	Вид крепле- ния	На 3 провода			Увеличи- вать или уменьшать на каждый провод	
		Сечение провода, мм ² , до				
		35	70	95		
С подъемом на опору	Одинарное	0,3 0-23,7	0,33 0-26,1	0,36 0-28,4	0,06 0-04,7	
	Двойное	0,97 0-76,6	1,5 1-19	1,6 1-26	0,29 0-22,9	

Продолжение табл. 2

Способ производства работ	Вид крепления	На 3 провода			Увеличивать или уменьшать на каждый провод			
		Сечение провода, мм ² , до						
		35	70	95				
С помощью автovышки	Одинарное	0,54 (0,27) 0-42,7	0,6 (0,3) 0-47,4	0,62 (0,31) 0-49	0,1 (0,05) 0-07,9	3		
		1,68 (0,84) 1-33	2,6 (1,3) 2-05	3 (1,5) 2-37	0,5 (0,25) 0-39,5	4		
	Двойное	a	b	v	g	Nº		

Крепление проводов ВЛ напряжением св. 0,38 кВ с подмоткой

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 опору (3 провода)

Способ производства работ	Вид крепления	Сечение провода, мм ² , до				
		35	70	95	120	
С подъемом на опору	Одинарное	0,44 0-40	0,48 0-43,7	0,52 0-47,3	0,56 0-51	1
	Двойное	1,3 1-18	1,5 1-37	1,6 1-46	1,7 1-55	2
С помощью автovышки	Одинарное	0,82 (0,41) 0-69,7	0,9 (0,45) 0-76,5	0,96 (0,48) 0-81,6	1,04 (0,52) 0-88,4	3
	Двойное	2,4 (1,2) 2-04	2,8 (1,4) 2-38	3 (1,5) 2-55	3,2 (1,6) 2-72	4
		a	b	v	g	Nº

П р и м е ч а н и е. При закреплении однопроволочных стальных проводов ВЛ напряжением св. 0,38 кВ применять Н.вр. и Расц. гр. а и г табл. 2.

**Крепление проводов ВЛ напряжением св. 0,38 кВ
с помощью антивибрационного крюкового зажима**

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 опору (3 провода)

Способ производства работ	Н.вр.	Расц.	№
С подъемом на опору	0,16	0-14,6	1
С помощью автовышки	0,28	0-23,8	2

Б. УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК НА СЛОЖНЫХ ОПОРАХ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено устройство перемычек и шлейфов на сложных опорах ВЛ напряжением св. 0,38 кВ.

Работы выполняются одновременно с концевым закреплением проводов при их натягивании и регулировке.

Нормами не учтены сборка изолирующих подвесок и закрепление проводов с изоляторами на опоре, являющиеся частью процесса натягивания и регулирования проводов.

Состав работы

1. Заготовка вязальной проволоки и перемычек. 2. Зачистка и протирка зажимов. 3. Устройство перемычек и шлейфов.

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 опору (3 провода)

Тип опоры	Состав звена электролинейщиков	Н.вр.	Расц.	№
Концевая, угловая анкерная	5 разр. - 1	0,96	0-74,4	1
Ответвительная промежуточная	2 „ - 1	0,51	0-39,5	2
Ответвительная концевая		1,5	1-16	3

П р и м е ч а н и е. При устройстве перемычек на сложных опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ принимать на 1 перемычку для электролинейщика 4 разр. Н.вр. 0,2 чел.-ч, Расц. 0-15,8 (ПР-1).

§ Е23-2-22. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена установка на подвешенных проводах инвентарных переносных заземлений из медных проводников.

После окончания работ на опоре заземления снимаются для дальнейшего использования.

Состав работ

При установке переносных заземлений

1. Подготовка переносных заземлений.
2. Забивка в грунт инвентарного заземлителя.
3. Подъем заземлений на опору.
4. Проверка отсутствия напряжения на проводах.
5. Заземление проводов.

При снятии переносных заземлений

1. Снятие переносных заземлений с проводов.
2. Извлечение из грунта инвентарного заземлителя.
3. Сборка переносных заземлений.

Нормы времени и расценки на 1 опору

Наименование работ	Состав звена электролинейщиков	На 3 провода	Увеличивать или уменьшать на каждый провод	
Установка	4 разр. – 1 2 „ – 1	<u>0,27</u> <u>0–19,3</u>	<u>0,05</u> <u>0–03,6</u>	1
Снятие		<u>0,22</u> <u>0–15,7</u>	<u>0,04</u> <u>0–02,9</u>	2

§ Е23-2-23. МОНТАЖ ПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен монтаж проводов в анкерных пролетах при пересечениях ВЛ напряжением до 20 кВ с действующими инженерными сооружениями и водными преградами.

Нормами учтена длина перехода ВЛ напряжением 0,38 кВ до 100 м, ВЛ напряжением выше 0,38 кВ – 250 м. Раскатка, натягивание и визирование проводов производятся с применением блоков или лебедок.

До начала монтажа проводов должны быть закончены работы по устройству защит.

Монтаж проводов через водные преграды предусмотрен с применением плавучих средств.

Состав работы

1. Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия и защиты. 2. Натягивание проводов и регулировка стрелы провеса. 3. Закрепление проводов на промежуточных и анкерных опорах. 4. Устройство перемычек.

При монтаже проводов ВЛ напряжением св. 0,38 кВ добавляются:

5. Сборка подвесных изоляторов. 6. Закрепление изоляторов и сцепной арматуры на опоре.

Состав звена

Электролинейщик 6 разр. — 1

“ 4 “ — 2
“ 3 “ — 2

Нормы времени и расценки на 1 переход

Напряжение ВЛ, кВ	Наименование пересекаемых сооружений	Н.вр.	Расц.	№
0,38	Автомобильные дороги II и III категорий с линиями связи, ВЛ напряжением 0,38 кВ	7	5-66	1
	Автомобильные дороги III категории с односторонней линией связи, ВЛ напряжением 0,38 кВ	9,3	7-51	2
	Автомобильные дороги I и II категорий с односторонней линией связи, железные дороги с линиями СЦБ	15,5	12-52	3
Св. 0,38	Автомобильные дороги II и III категорий с двумя линиями связи	19,5	15-76	4
	Автомобильные дороги II и III категорий с тремя линиями связи	21	16-97	5
	Автомобильные дороги I-II категорий	13,5	10-91	6
	Водные преграды	18	14-54	7

П р и м е ч а н и е. Н.вр. и Расц. строки 1 предусматривают монтаж четырех проводов на переходе. При ином количестве проводов соответственно добавлять или отнимать на каждый провод Н.вр. 1,6 чел.-ч, Расц. 1-29 (НР-1).

§Е23-2-24. МОНТАЖ ВВОДОВ ВЛ В ЗДАНИЯ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен монтаж ответвлений от ВЛ напряжением 0,38 кВ к зданию и вводов следующих типов:

прямых;

через кронштейны;

через трубостойки, устанавливаемые на стене или крыше здания.

Ответвления от ВЛ к зданию выполняются одним (провод АВТ), двумя и четырьмя проводами. Вводы в здания – изолированными проводами или кабелем.

Ответвления от ВЛ на установленные трубостойки на крыше выполняются с помощью автогидроподъемника.

Состав работ

При монтаже ответвления ВЛ к зданию

1. Установка подставных крюков (траверс) с изоляторами на опоре.
2. Закрепление проводов на здании.
3. Подъем, натягивание и закрепление проводов на опоре.
4. Присоединение проводов к воздушной линии.

При монтаже ввода

1. Установка крюков с изоляторами, кронштейнов, трубостоеек на здании.
2. Затягивание проводов в трубостойки.
3. Закрепление проводов ввода.

Состав звена

Электролинейщик 4 разр. – 1
" " 3 " – 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид работ	Измеритель	Количество проводов в ответвлении				
		1	2	4		
Монтаж ответвлений ВЛ к зданию	во фронтон	1 ответвление	$\frac{0,82}{0-61,1}$	$\frac{1,1}{0-82}$	$\frac{2,1}{1-56}$	1
	на трубостойку на крыше		$\frac{1,1}{0-82}$	$\frac{1,3}{0-96,9}$	$\frac{2,3}{1-71}$	2

Продолжение табл. 1

Вид работ	Измеритель	Количество проводов в ответвлении			№
		1	2	4	
Монтаж ввода	1 ввод	прямого	$\frac{0,15}{0-11,2}$	$\frac{0,3}{0-22,4}$	3
		через трубостойку на стене	$\frac{0,7}{0-52,2}$	$\frac{1}{0-74,5}$	4
		через кронштейн	$\frac{0,45}{0-33,5}$	—	5
		через трубостойку на крыше	$\frac{0,85}{0-63,3}$	$\frac{1,2}{0-89,4}$	6
		a	b	v	

П р и м е ч а н и е. При выполнении ответвлений на установленные трубостойки с помощью автогидроподъёмника Н.вр. и Расц. на 1 ответвление принимать по табл. 2.

Таблица 2

Состав звена	Количество проводов в ответвлении		
	1	2	4
Электролинейщики:			
4 разр. — 1	1,65	1,95	3,6
3 „ — 1	(0,55)	(0,65)	(1,2)
Машинист автovышки	1-32	1-56	2-88
и автогидроподъемника	(ПР-1)	(ПР-2)	(ПР-3)
5 разр. — 1			
		a	b
			v

Г л а в а 4. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

§ Е23-2-25. МОНТАЖ МАЧТОВЫХ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 кВА Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен монтаж мачтовых однофазных трансформаторных подстанций (ОТП) напряжением 10/0,23 кВ, мощностью до 10 кВА.

Монтаж подстанций выполняется с применением такелажных приспособлений на деревянных и железобетонных опорах.

Состав работ

При установке щита и трансформатора

1. Подъем и закрепление на опоре металлоконструкций под щит и трансформатор.
2. Подъем и закрепление щита и трансформатора.
3. Окрашивание резьбовых соединений.

При монтаже электрической части

1. Заготовка перемычек.
2. Подъем и закрепление предохранителей и разрядников.
3. Затягивание проводов в трубу.
4. Закрепление трубы с проводами на опоре.
5. Ошиновка подстанции.
6. Подключение низковольтных выводов.
7. Установка счетчика.
8. Заземление оборудования.

При монтаже перекидки 0,23 кВ

1. Заготовка проводов.
2. Установка траверсы на опоре с креплением изоляторов.
3. Подъем проводов на опору.
4. Натяжка, регулировка и закрепление проводов.
5. Подключение низковольтных выводов к перекидке.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав звена	Наименование работ	Измеритель	Н.вр. Расц.	№
Электромонтажники: 5 разр. — 1 3 " — 1 2 " — 1	Установка щита и трансформатора	1 ОТП	2,5 1—88	1
Электромонтажники: 5 разр. — 1 3 " — 1	Монтаж электриче- ской части	1 ОТП	5 4—03	2
Электролинейщик 4 разр.	Монтаж перекидки 0,23 кВ	1 вывод (2 провода)	0,9 0—71,1	3

§ Е23-2-26. МОНТАЖ МАЧТОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 кВА

Состав работ

При заготовке деталей опоры

1. Разметка бревен.
2. Заготовка деталей опоры (перепиливание бревен).
3. Вырубка мест сопряжений.
4. Сверление отверстий.
5. Выкладка стойки и приставки.
6. Крепление приставок к стойкам.
7. Антисептирование мест сопряжений.

Сборка деталей эксплуатационной площадки

азметка бревен. 2. Заготовка брусьев, досок, перил и пр. 3. Сверление отверстий. 4. Антисептирование мест сопряжений.

При сборке опоры

1. Выкладка стоек опоры. 2. Крепление брусьев, ригелей, траверс к стойкам опоры. 3. Установка штырей, крюков. 4. Закрепление изоляторов на крюках (штырях).

При сборке эксплуатационной площадки

1. Установка и закрепление поперечин. 2. Укладка и закрепление досок. 3. Установка перил. 4. Устройство ограждения.

При монтаже электрооборудования

1. Установка и закрепление трансформатора на эксплуатационной площадке. 2. Установка и закрепление разъединителя с приводом. 3. Монтаж разрядников на конструкции и установка ее на опоре. 4. Установка предохранителей. 5. Установка распределительного щита. 6. Ошиновка оборудования. 7. Прокладка кабеля (проводов с затягиванием их в трубы). 8. Монтаж заземляющих спусков и заземление оборудования. 9. Наладка оборудования. 10. Маркировка подстанции и установка плакатов по технике безопасности.

Нормы времени и расценки на 1 подстанцию

Состав звена	Наименование работ		Н.вр. Расц.	№
Электролинейщики: <i>4 разр. – 1 3 „ – 2</i>	Заготовка	деталей П-образной опоры	<u>13,5</u> <u>9–86</u>	1
		эксплуатационной площадки	<u>5,2</u> <u>3–80</u>	2
Электролинейщики: <i>5 разр. – 1 4 „ – 1 3 „ – 1</i>	Сборка	П-образной опоры	<u>8,1</u> <u>6–48</u>	3
		эксплуатационной площадки	<u>3,8</u> <u>3–04</u>	4
Электромонтажники: <i>5 разр. – 1 4 „ – 1 3 „ – 1</i> Машинист крана <i>5 разр. – 1</i>	Монтаж электрооборудования		<u>38,6</u> <u>(1,4)</u> <u>31–94</u>	5

П р и м е ч а н и я: 1. Установку опоры нормировать по §E23-2-11, табл. 3.
2. Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ напряжением 20 и 0,38 кВ нормировать по §E23-2-27.

§ E23-2-27. МОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 кВА

Состав работ

При устройстве фундамента

1. Установка стоек в котлован.
2. Выверка стоек.
3. Засыпка пазух и котлована грунтом.

При установке щита и трансформатора

1. Установка и закрепление щита на фундаменте.
2. Установка и закрепление трансформатора.

При монтаже электрической части

1. Установка проходных изоляторов и вентильных разрядников.
2. Монтаж шин трансформатора и щита.
3. Устройство перемычек между проходными изоляторами и разрядниками.

При монтаже ответвлений к ВЛ

1. Заготовка проводов.
2. Опрессование концов проводов.
3. При соединение проводов к разъединителю и ВЛ 0,38 кВ.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 подстанцию

Состав звена	Наименование работ	Н.вр. — Расц.	№
<i>Электролинейщики: 4 разр. — 1 3 „ — 1 Машинист крана 5 разр. — 1</i>	<i>Устройство фундамента</i>	<i>2,25 (0,75) 1—80</i>	<i>1</i>
<i>Электромонтажники: 5 разр. — 1 3 „ — 1 Машинист крана 5 разр. — 1</i>	<i>Установка щита и трансформатора</i>	<i>3,3 (1,1) 2—77</i>	<i>2</i>

Продолжение табл. 1

Состав звена	Наименование работ		Н.вр. Расц.	№
Электромонтажники: <i>5 разр. – 1</i> <i>3 „ – 1</i>	Монтаж электрической части		3,3 2-66	3
Электролинейщик <i>5 разр.</i>	Монтаж от- ветвлений к ВЛ	ввода 20 кВ (3 провода)	1 0-91	4
Электролинейщик <i>4 разр.</i>		ввода 0,38 кВ (5 проводов)	1,3 1-03	5

П р и м е ч а н и е. Устройство фундамента предусмотрено из четырех железобетонных стоек. При устройстве фундамента из двух железобетонных стоек Н.вр. и Расц. строки 1 умножать на 0,6.

§ Е23-2-28. МОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 кВА

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрено сооружение тупиковых и проходных комплектных трансформаторных подстанций для наружной установки типов КТП и КТПП с воздушными и кабельными вводами напряжением 20/0,38 кВ и мощностью до 630 кВА.

Нормами учтено устройство фундаментов из четырех стоек (приставок), устанавливаемых в пробуренные котлованы, или из двух стоек (приставок), укладываемых горизонтально на подготовленное песчаное основание.

Состав работ

*При устройстве фундамента из стоек,
устанавливаемых в пробуренные котлованы*

1. Выверка котлованов.
2. Подъем и установка стоек в котлованы.
3. Выверка стоек.
4. Засыпка котлованов с послойным трамбованием грунта.

*При устройстве фундамента из стоек,
укладываемых на песчаное основание*

1. Укладка стоек на песчаное основание.
2. Выверка стоек.
3. Разметка и крепление на стойках металлических скоб.

При установке шкафа

1. Подъем и установка шкафа на фундамент.
2. Выверка шкафа.
3. Крепление шкафа на фундаменте.

При установке трансформатора

1. Осмотр и протирка трансформатора.
2. Установка трансформатора на подкладки с креплением катков.
3. Установка трансформатора на направляющие и закатка в шкаф.
4. Закрепление трансформатора в шкафу.

При монтаже электрической части

1. Установка проходных изоляторов.
2. Ошиновка оборудования.
3. Установка предохранителей.
4. Нанесение надписей.

При регулировке оборудования

1. Регулировка приводов, контактов, блокирующих устройств.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Устройство фундамента	Установка шкафа и трансформатора	Монтаж электрической части	Регулировка оборудования
Электромонтажники:				
5 разр.	—	1	1	1
3 ..	—	1	1	—
Электролинейщики:				
4 разр.	1	—	—	—
3 ..	1	—	—	—
Машинист крана				
5 разр.	1	1	—	—

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 трансформаторную подстанцию

Наименование работ	Н.вр. расц.	№
Устройство фундамента из стоек, устанавливаемых в пробуренные котлованы или укладываемых на песчаное основание	3 (1) <hr/> 2-40	1
Установка шкафа	2,85 (0,95) <hr/> 2-39	2
Установка трансформатора	4,8 (1,6) <hr/> 4-03	3

Продолжение табл. 2

Наименование работ		Н.вр. расц.	№
Монтаж электрической части	кабельный ввод	КТП	3,2 2-58
			4,7 3-78
	воздушный ввод	КТПП	6,3 5-07
Регулировка оборудования		КТП	0,75 0-68,3
		КТПП	2,2 2-00
			7
			8

П р и м е ч а н и е. Монтаж ответвлений вводов и выводов ВЛ напряжением 20 и 0,38 кВ нормировать по § Е23-2-27.

§ Е23-2-29. МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен монтаж разъединителей, секционирующих линию, а также разъединителей на концевых опорах.

Подъем, установка и крепление разъединителя на траверсе или металлической конструкции предусмотрены с помощью крана или с применением такелажных приспособлений.

Состав работ

При монтаже разъединителя

1. Очистка и протирка узлов и деталей разъединителя.
2. Сверление отверстий в местах крепления разъединителя и привода (на деревянных опорах).
3. Подъем и закрепление разъединителя на опоре.
4. Установка, выверка и закрепление привода на опоре.
5. Установка тяг, соединение тяг с приводом.
6. Регулировка разъединителя и привода на включение, отключение и плотность контактов.
7. Чистка и смазка контактов.
8. Подсоединение заземляющего спуска к металлоконструкции.

При монтаже шлейфов (перемычек)

1. Разметка и заготовка проводов.
2. Подсоединение шлейфов к разъединителю и проводам линии.
3. Закрепление шлейфов на изоляторах.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр. — 1
 „ „ — 1

Нормы времени и расценки на 1 разъединитель

Наименование работ	Материал опоры	Тип пункта		№
		секцион- ный	концевой	
Монтаж разъедини- теля	Дерево		<u>3,1</u> <u>2-64</u>	1
	Железобетон		<u>2,5</u> <u>2-13</u>	2
Монтаж шлейфов из проводов сечением, мм ² , до	50	—	<u>2,6</u> <u>2-21</u>	<u>2,1</u> <u>1-79</u> 3
	95	—	<u>3,5</u> <u>2-98</u>	<u>2,7</u> <u>2-30</u> 4
	120	—	<u>4,7</u> <u>4-00</u>	<u>3,5</u> <u>2-98</u> 5
		a	b	№

П р и м е ч а н и я: 1. При установке разъединителя с помощью крана принимать для строки 1 Н.вр. 3,64 (0,54) чел.-ч, Расц. 3-17 (ПР-1), для строки 2 Н.вр. 3,04 (0,54) чел.-ч, Расц. 2-64 (ПР-2) при составе звена: электролинейщик 5 разр. — 1; 4 разр. — 1; машинист крана 5 разр. — 1. 2. Устройство заземляющего спуска по деревянным опорам нормировать по § Е23-2-34.

§ Е23-2-30. МОНТАЖ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Состав работ

При установке выключателя

- Подъем, установка и закрепление выключателя на опоре.
- Установка и монтаж привода.
- Регулировка оборудования.
- Подсоединение заземляющего спуска к металлоконструкции.

При монтаже шлейфов

- Заготовка шлейфов.
- Опрессование концов наконечниками или аппаратными зажимами.
- Подсоединение проводов к выключателю, разъединителю и линии.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Наименование работ	
	Установка выключателя	Монтаж шлейфов
Электромонтажники:		
5 разр.	1	1
4 ..	1	—
3 ..	1	1
Машинист крана		
5 разр.	1	—
Машинист автovышки и автогидроподъемника		
4 разр.	—	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 выключатель

Наименование работ	Н.вр. Расц.	№
Установка выключателя	4,4 (1,1) <u>3-64</u>	1
Монтаж шлейфов	к разъединителю	2
	3,6 (1,2) <u>2-88</u>	
Монтаж шлейфов	к линии	3
	3,3 (1,1) <u>2-64</u>	

П р и м е ч а н и е. Устройство заземляющего спуска по деревянным опорам нормировать по § Е23-2-34.

§ Е23-2-31. МОНТАЖ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ**Указания по применению норм**

Нормами и расценками предусмотрен монтаж на распределительном пункте однофазного трансформатора типа ОМ для питания электродвигателя привода сетевого масляного выключателя.

Состав работы

- Подъем, установка и закрепление трансформатора.
- Ошиновка трансформатора с заготовкой провода.

Нормы времени и расценки на 1 трансформатор

Состав звена	Способ производства работ	Н.вр.	№
		Расц.	
Электролинейщики: 5 разр. — 1 4 „ — 1 3 „ — 1	С применением приспособлений	1,5 1—20	1
Электролинейщики: 5 разр. — 1 4 „ — 1 Машинист крана 5 разр. — 1	С помощью крана	1,5 (0,5) 1—31	2

§ Е23-2-32. МОНТАЖ РАЗРЯДНИКОВ

Указания по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена установка трубчатых разрядников на деревянных и железобетонных опорах.

Состав работы

1. Установка конструкций на опоре.
2. Установка разрядников на конструкции.
3. Устройство искровых промежутков.

Нормы времени и расценки на 1 группу (3 фазы)

Состав звена	Способ производ-ства работ	Н.вр.	№
		Расц.	
Электролинейщики: 4 разр. — 1 3 „ — 1 Машинист автovышки и автогидроподъемника 4 разр. — 1	С помощью автovышки	2,55 (0,85) 1—94	1
Электролинейщики: 4 разр. — 1 3 „ — 1	С применением приспособлений	2,3 1—71	2

П р и м е ч а н и е. Устройство заземляющего спуска и заземления разрядников нормировать по § Е23-2-34 и Е23-2-35.

§ Е23-2-33. МОНТАЖ ЯЩИКОВ УЧЕТА РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Указание по применению норм

Нормами и расценками предусмотрен монтаж ящиков для учета расхода электроэнергии на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ и на шкафу комплектной трансформаторной подстанции (КТП).

Состав работ При установке ящика на опоре

1. Установка и закрепление ящика с разметкой места установки.
2. Изготовление скоб.
3. Разделка концов кабеля.
4. Закрепление на опоре кабеля и спуска заземления.
5. Подключение кабеля к ящику и линии электропередачи.
6. Заземление ящика.

При установке ящика на шкафу КТП

1. Разметка и сверление отверстий в шкафу.
2. Установка и закрепление ящика.
3. Подсоединение проводов к ящику и шкафу.
4. Заземление ящика.

Нормы времени и расценки на 1 ящик

Место установки	Состав звена	Н.вр. расц.	№
На опоре	Электролинейщики: 4 разр. - 1 2 .. - 1	5,3 3-79	1
На шкафу КТП	Электролинейщик 4 разр.	1,6 1-26	2

Глава 5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

§ Е23-2-34. ПРОКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ СПУСКОВ

Указание по применению норм

Нормами и расценками предусмотрена прокладка заземляющих спусков из круглой стали диаметром до 10 мм по стойкам установленных и неустановленных деревянных опор.

Состав работы

1. Заготовка заземляющих спусков.
2. Прокладка и подсоединение заземляющего спуска к оборудованию.
3. Окрашивание заземляющего спуска.

Нормы времени и расценки на 1 опору

Тип опоры	Состав звена электро- линейщиков	Положение опоры		№
		неустанов- ленная	установлен- ная	
Одностоечная		<u>0,81</u> <u>0-54,3</u>	<u>1,1</u> <u>0-73,7</u>	1
Сложная (А-образная)	<u>3 разр. - 1</u> <u>2 „ - 1</u>	<u>1,2</u> <u>0-80,4</u>	<u>1,7</u> <u>1-14</u>	2
		a	b	

П р и м е ч а н и е. Н.вр. и Расц. строки 1 предусмотрено заземление четырех крюков на опоре. При заземлении иного количества крюков добавлять или отнимать на каждый крюк Н.вр. 0,08 чел.-ч, Расц. 0-05,6 для электролинейщика 3 разр. (ПР-1).

§ Е23-2-35. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ		Состав звена	Измери- тель	Н.вр. Расц.	№
Правка и укладка шин заземления в траншее		Электро- линейщики: 3 разр. - 1 2 „ - 1	100 м	<u>2,8</u> <u>1-88</u>	1
Сварка стыков шин заземления			100 стыков	<u>5,2</u> <u>3-64</u>	2
Приварка шин к заземлителю, присоединение заземляющего спуска к шинам заземления	привар- кой болтами	Электросварщик 3 разр.	1 заземли- тель	<u>0,1</u> <u>0-07</u>	3
Окрашивание стыков		Электро- линейщик 3 разр.	1 присоеди- нение	<u>0,11</u> <u>0-07,7</u>	4
		Электро- линейщик 2 разр.	100 стыков	<u>0,8</u> <u>0-51,2</u>	5

§ Е23-2-36. ЗАМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Состав работы

1. Отсоединение заземляющих спусков.
2. Забивка заземлителей (электродов) с разметкой мест заглубления.
3. Подготовка прибора к работе и замер сопротивления.
4. Разборка электрической схемы.
5. Подсоединение заземляющих спусков.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав звена электролинейщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
4 разр. – 1 2 „ – 1	1 опора	0,46	0–32,9	1
	1 подстанция	1,2	0–85,8	2

§ Е23-2-37. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

Состав работ

При зарядке

1. Заготовка проводов.
2. Разборка и протирка светильников.
3. Присоединение проводов.
4. Сборка светильников.

При установке

1. Подъем кронштейна и светильника на опору.
2. Крепление кронштейна и светильника.
3. Присоединение проводов светильника к линии уличного освещения.

Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих	Наименование работ		
	зарядка светильника	установка светильника	
		с лампой накаливания	с люминесцентной или ртутной лампой
Электролинейщики:			
4 разр.	1	1	1
2 „	—	—	1
Машинист автоворонки и автогидроподъемника			
4 разр.	—	—	1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 светильник

Наименование работ	Тип светильника		№
	с лампами накаливания	с люминесцентными или ртутными лампами	
Зарядка	<u>0,45</u> 0–35,6	<u>0,55</u> 0–43,5	1
Установка	<u>0,8</u> 0–63,2	<u>2,1</u> (0,7) 1–55	2
	a	б	

П р и м е ч а н и е. При установке светильников с люминесцентными и ртутными лампами на ранее закрепленных кронштейнах принимать на 1 светильник Н.вр. 1,5 (0,5) чел.-ч, Расц. 1–11 (ПР-1).

**§ Е23-2-38. УСТРОЙСТВО ИСКРОВЫХ ПРОМЕЖУТКОВ
И ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ПРОВОДА**

Состав работ

При устройстве искровых промежутков

1. Заготовка проволоки для искровых промежутков. 2. Устройство искровых промежутков.

При заземлении нулевого провода

Присоединение заземляющего спуска к нулевому проводу.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Устройство искровых промежутков	Электро- линейщик 4 разр.	10 искровых промежутков	0,92	0-72,7	1
Заземление нулевого проводка		1 присоеди- нение	0,11	0-08,7	2

Сборник

**Выпуск 2. Возд
трансформатора**

Редакция и

З

И

М

Техни

И

Прайскуранти:

Сдано в набор 02.07.87

Бумага газетная

Объем 3 п. л.

Тираж 385 000 экз.

Типография Прайску

НОВЫЕ ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 1986 г. „О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства“ Госстрой СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС утвердили новые Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел „Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы“ (ЕТКС), Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствующими министерствами и ведомствами утверждены Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда.