



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИЗОЛЯЦИИ**

**ГОСТ 3345—76
{СТ СЭВ 2784—80}**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ**Метод определения электрического сопротивления
изоляции**Cables and insulated conductors. Method for the
determination of the electric resistance of insulation**ГОСТ
3345—76*****[СТ СЭВ 2784—80]****Взамен
ГОСТ 3345—67****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 23 июня 1976 г. № 1508 срок действия установлен****с 01.01. 1978 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (далее «изделия») и устанавливает метод определения электрического сопротивления изоляции их при напряжении постоянного тока.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2784—80, за исключением времени выдержки в воде.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Для измерения должны быть отобраны строительные длины кабелей, проводов и шнуров, намотанные на барабаны или в бухты, или образцы длиной не менее 10 м, исключая длину концевых разделок, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не оговорена другая длина.

1.2. Число строительных длин и образцов для измерения должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерение электрического сопротивления изоляции проводов при напряжении от 100 до 1000 В, если в стандартах или тех-

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание октябрь 1981 г. с изменением № 1, утвержденным
в сентябре 1981 г. (ИУС 11—1981 г.).

© Издательство стандартов, 1982

нических условиях на кабели, провода и шнуры не указаны другие условия.

Измерение проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих проведение измерений с погрешностью не более 10% измеряемых значений от $1 \cdot 10^5$ до $1 \cdot 10^{10}$ Ом, не более 20% измеряемых значений св. $1 \cdot 10^{10}$ до $1 \cdot 10^{14}$ Ом и не более 25% измеряемых значений св. $1 \cdot 10^{14}$ Ом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.

2.3. Установка для измерений должна быть выполнена с учетом требований, относящихся к установкам напряжением до 1000 В, и должна обеспечивать безопасность проведения измерений.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В необходимых случаях перед измерением концы испытуемого изделия должны быть разделаны.

Для повышения точности измерения допускается на концевых разделках устанавливать охранные кольца, которые должны быть при измерении заземлены или присоединены к экрану измерительной схемы.

3.2. Измерение проводят в помещениях при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не предусмотрены другие условия, или в воде.

3.3. Измерение температуры окружающей среды проводят с погрешностью не более $\pm 0,5^\circ\text{C}$ на расстоянии не более 1 м от испытуемого изделия.

Погрешность измерения температуры воды во всем объеме должна быть не более $\pm 2^\circ\text{C}$, если измерения проводятся при температуре св. 20°C и не более $\pm 1^\circ\text{C}$, если измерения проводятся при температуре 20°C .

Температура воды при измерении должна быть одинаковой во всем объеме.

3.4. Время выдержки образцов перед проведением испытаний при температуре окружающей среды должно быть не менее 1 ч, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия не указано другое время выдержки.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. При измерении электрического сопротивления изоляции кабелей, проводов и шнуров на строительных длинах, намотанных

на барабаны или в бухты, диаметры шеек барабанов или бухт должны соответствовать указанным в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

3.6. Если проведение измерения электрического сопротивления изоляции предусмотрено на металлическом стержне, то испытуемый образец должен быть намотан плотно прилегающими друг к другу и стержню витками с натяжением не менее 20 Н на 1 мм² номинального сечения жилы.

Диаметр стержня должен быть указан в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

3.7. Если измерение электрического сопротивления изоляции проводят в воде, то концы испытуемого образца должны выступать над водой не менее чем на 200 мм, в том числе длина изолированной части не менее чем на 100 мм, а длина металлической оболочки, экранов и брони — не менее чем на 50 мм.

3.8. Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил и одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони — между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и водой;

для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней — между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней.

3.9. Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с водой;

для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.

3.10. При повторных измерениях испытуемое изделие должно быть разряжено в течение не менее 2 мин путем соединения токопроводящей жилы с заземляющим устройством (при соблюдении правил техники безопасности).

3.11. Отсчеты значений электрического сопротивления изоляции при измерении проводят по истечении 1 мин с момента приложения измерительного напряжения к образцу, но не более чем через 5 мин, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия не предусмотрены другие требования.

Перед повторным измерением все металлические элементы кабельного изделия должны быть заземлены не менее чем за 2 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Если измерение проводилось при температуре, отличающейся от 20°C, а требуемое стандартами или техническими условиями на конкретные кабельные изделия значение электрического сопротивления изоляции нормировано при температуре 20°C, то измеренное значение электрического сопротивления изоляции пересчитывают на температуру 20°C по формуле

$$R_{20} = KR_t,$$

где R_{20} — электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°C, МОм;

R_t — электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения, МОм;

K — коэффициент для приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20°C, значения которого приведены в приложении к настоящему стандарту.

При отсутствии переводных коэффициентов арбитражным методом является измерение электрического сопротивления изоляции при температуре $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Пересчет электрического сопротивления изоляции R на длину 1 км должен быть проведен по формуле

$$R = R_{20}l,$$

где R_{20} — электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°C, МОм;

l — длина испытуемого изделия без учета концевых участков, км.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Коэффициент K приведения электрического сопротивления изоляции
к температуре 20°C

Температура, °C	Материал изоляции		
	Пропитанная бумага	Поливинилхлоридный пластикат и полиэтилен	Резина
5	0,58	0,10	0,50
6	0,60	0,12	0,53
7	0,64	0,15	0,55
8	0,67	0,17	0,58
9	0,69	0,19	0,61
10	0,72	0,22	0,64
11	0,74	0,26	0,68
12	0,76	0,30	0,70
13	0,79	0,35	0,73
14	0,82	0,42	0,76
15	0,85	0,48	0,80
16	0,87	0,56	0,84
17	0,90	0,64	0,88
18	0,93	0,75	0,91
19	0,97	0,87	0,96
20	1,00	1,00	1,00
21	1,03	1,17	1,05
22	1,07	1,35	1,13
23	1,10	1,57	1,20
24	1,14	1,82	1,27
25	1,18	2,10	1,35
26	1,22	2,42	1,43
27	1,27	2,83	1,52
28	1,32	3,30	1,61
29	1,38	3,82	1,71
30	1,44	4,45	1,82
31	1,52	5,20	1,93
32	1,59	6,00	2,05
33	1,67	6,82	2,18
34	1,77	7,75	2,31
35	1,87	8,80	2,46

Изменение № 2 ГОСТ 3345—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.88 № 2033

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 2.1 дополнить словами: «Если стандартами или техническими условиями на кабели, провода и шнуры допускается производить измерения на корот-

(Продолжение см. с. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3345—76)

ких (менее 10 м) образцах изделий, то погрешность таких измерений не должна быть более 10 % для любых измеренных значений сопротивления изоляции»

Пункт 3.2. Заменить слова: «в помещениях при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ » на «при температуре окружающей среды $(20 \pm 15)^\circ\text{C}$ ».

Пункт 4.2 дополнить словами: «Длина изделия должна быть определена с точностью до 1 %».

(ИУС № 10 1988 г.)

Редактор *С. Г. Вилькина*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *В. А. Ряукайте*

Сдано в наб. 21.05.82 Подп. в печ. 20.07.82 0,5 п. л. 0,38 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д 557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2695