

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
66-45-6	1,5 м и высоте 6.0 м	43890,98	2352,28	3845,57	445,45	37693,13	244,52

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки

Измеритель: 100 м

Демонтаж:

67-1-1 (509-9900)	скрытой электропроводки <i>Строительный мусор, (т)</i>	19,81 -	19,81 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,004)	2,54 -
67-1-2 (509-9900)	шнура на роликах <i>Строительный мусор, (т)</i>	21,61 -	21,61 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,007)	2,77 -
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:							
67-1-3 (509-9900)	16 мм ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	106,94 -	106,94 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,017)	13,71 -
67-1-4 (509-9900)	70 мм ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	122,62 -	122,62 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,07)	15,72 -
67-1-5 (509-9900)	150 мм ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	140,87 -	140,87 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,16)	18,06 -

Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб

Измеритель: 100 м пучка проводов

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

67-2-1	до 6 мм ²	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	2,25
67-2-2	до 16 мм ²	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	2,95
67-2-3	до 35 мм ²	32,83	32,52	0,31	0,12	0,00	3,98
67-2-4	до 70 мм ²	48,34	47,71	0,63	0,23	0,00	5,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 100 м труб							
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-5	до 25 мм	144,88	137,58	3,96	0,81	3,34	16,84
67-2-6	до 40 мм	249,30	240,12	5,84	1,51	3,34	29,39
67-2-7	до 80 мм	312,72	300,41	8,97	2,67	3,34	36,77
Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:							
67-2-8	до 25 мм	255,99	248,69	3,96	0,81	3,34	30,44
67-2-9	до 40 мм	420,87	411,69	5,84	1,51	3,34	50,39
67-2-10	до 80 мм	544,34	532,03	8,97	2,67	3,34	65,12
Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-11	до 25 мм	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	3,98
67-2-12	до 50 мм	47,71	47,71	0,00	0,00	0,00	5,84

Таблица 67-3. Демонтаж кабеля

Измеритель: 100 м

67-3-1	Демонтаж кабеля	75,50	75,19	0,31	0,12	0,00	9,64
--------	-----------------	-------	-------	------	------	------	------

Таблица 67-4. Демонтаж приборов

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж:

67-4-1	выключателей, розеток	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	5,84
67-4-2	патронов, подвесов	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания	50,24	49,30	0,94	0,35	0,00	6,32
67-4-4	бра, плафонов	85,26	84,32	0,94	0,35	0,00	10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	145,98	143,48	2,50	0,93	0,00	17,89
67-4-6	электросчетчиков	221,58	219,39	2,19	0,81	0,00	25,72

Таблица 67-5. Смена ламп

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

67-5-1	накаливания	248,16	60,56	0,00	0,00	187,60	7,1
67-5-2	люминесцентных	734,47	118,57	0,00	0,00	615,90	13,9

Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей

Измеритель: 100 шт.

67-6-1	Смена магнитных пускателей	31586,91	2786,91	0,00	0,00	28800,00	289,7
--------	----------------------------	----------	---------	------	------	----------	-------

Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей

Измеритель: 100 шт.

67-7-1	Смена пакетных выключателей	3492,93	780,93	0,00	0,00	2712,00	86,1
--------	-----------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Таблица 67-8. Смена светильников

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

67-8-1	с лампами накаливания	6836,08	857,14	0,94	0,35	5978,00	89,1
67-8-2	с люминесцентными лампами	22073,45	1570,95	2,50	0,93	20500,00	163,3

Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток

Измеритель: 100 шт.

Смена:

67-9-1	выключателей	840,59	218,59	0,00	0,00	622,00	24,1
67-9-2	розеток	778,59	218,59	0,00	0,00	560,00	24,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 67-10. Смена электросчетчиков							
Измеритель: 100 шт.							
67-10-1	Смена электросчетчиков	27228,02	839,83	2,19	0,81	26386,00	87,3
Таблица 67-11. Смена патронов							
Измеритель: 100 шт.							
67-11-1	Смена патронов	833,88	308,88	0,00	0,00	525,00	39,6
Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей							
Измеритель: 100 шт.							
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	876,38	876,38	0,00	0,00	0,00	91,1
Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов							
Измеритель: 100 шт.							
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1161,13	1161,13	0,00	0,00	0,00	120,7
Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов							
Измеритель: 100 шт.							
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	4647,42	4647,42	0,00	0,00	0,00	483,1
Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа							
Измеритель: 100 шт.							
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	5354,49	5354,49	0,00	0,00	0,00	556,6